



TRANSACTOR  
SECURITY

## Zapalarka pirotechniczna ATLAS 350

**Atlas 350** - elektroniczna zapalarka kondensatorowa, przeznaczona do odpalania zapalników elektrycznych. Charakteryzuje się prostotą w obsłudze: odpalenie można wywołać tylko przez jednoczesne naciśnięcie przycisków: ładowania (CH) i strzał (F).

W przypadku większej mocy (np. przy ładunkach do wyrzutników pirotechnicznych) kondensatory można naładować do wyższego napięcia, przytrzymując przycisk CH przez 3 sekundy. Zapalarka wyposażona jest w dwukolorową diodę LED wskazującą stan baterii. Solidna aluminiowa obudowa, wyposażona w poliestrowy panel sterowania zapewnia poziom ochrony IP 65. Poziom jasności diod może być wybrany przez użytkownika i tym samym dostosowany do warunków pracy (dzień / noc).

**ATLAS 350** posiada jedno wyjście zapłonowe, wyposażona w gniazda bezpieczeństwa, zabezpieczające operatora przed kontaktem z niebezpiecznym napięciem wyjściowym.



Zapalarka wyposażona jest w system monitorowania napięcia baterii, system automatycznego rozładowania kondensatorów po zwolnieniu przycisku ładowania oraz stały pomiar napięcia kondensatorów.

**TRANSACTOR SECURITY Sp. z o. o.**

04-667 Warszawa

ul. Trakt Lubelski 257A

tel/fax: 22 378 49 23/25

e-mail: [security@transactor-security.pl](mailto:security@transactor-security.pl)



**TRANSACTOR**  
SECURITY

---

#### **DANE TECHNICZNE**

- Wymiary: 120 x 85 x 35 mm
- Waga: około 300 g
- Zasilanie: Bateria litowa CR123
- Napięcie ładowania : 300 V min - 395 V max
- Energia 9 J mini - 15 J maxi
- Test ciągłości: zintegrowany
- Obudowa: IP65 (aluminium)
- Czas ładowania: 5 s

